

# NITECORE®

KEEP INNOVATING

## Concept Series Concept 2



- English
- Español
- Deutsch
- Français
- Русский
- 日本語
- 한국어
- Italiano
- Română
- 简体中文

## (English) Concept 2 User Manual

### Features

- Futuristic ultra-bright palm-sized flashlight
- Utilizes 4 CREE XHP35 HD LEDs with a max output of up to 6500 lumens
- Beam intensity up to 39700cd and beam distance up to 398 meters
- CNC machined tube features lightweight, solidness and excellent heat dissipation
- Built-in 12400mAh Li-ion battery with high rate discharge
- Onboard intelligent charging circuit
- Crystal coating technology combined with "Precision Digital Optics Technology" for unparalleled reflector performance
- High efficiency constant circuit provides unwavering output up to 2000 hours
- Single switch controls 5 brightness levels and 3 special modes
- Intelligent memory
- Integrated power indicator light displays remaining battery power (Patent No. ZL20122005767.4)
- Power indicator displays battery voltage (accurate to ±0.1V)
- Advanced Temperature Regulation module
- Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy with HAIII military grade hard-anodized finish
- Waterproof in accordance to IP68 (2m submersible)
- Impact resistant to 1 meter

### Dimensions

Size: 4.43"×1.57"×1.57" (112.5mm×40mm×40mm)  
Weight: 12.28oz (348g)

### Accessories

Operating Adapter, spare rubber switch cover, spare charging port cover, lanyard, holster

### Operating Instructions

#### ON/OFF

This product uses a two-stage power switch. Access to its various functions depends on how hard the switch is pressed. A full press is defined as pressing down the switch until a click sound is heard. A half press is defined as pressing down the switch until one feels the resistance but before any click sound is heard.

**TURN ON:** When the light is off, full press the power switch to enter the previously used brightness level.

**TURN OFF:** When the light is on, full press the power switch to turn off the flashlight.

#### Changing Brightness

When the light is on, half press the power switch to cycle through "Ultralow-Low-Mid-High-Turbo" mode. The brightness level is memorized. The light enters its previous brightness setting when it is turned back on.

#### Instant Access to Turbo

- When the light is off, full press and hold the power switch to instantly access Turbo mode. Release to exit.
- When the light is on, half press and hold the power switch to access Turbo mode. Release to return to the previously used mode.

### Accessing Special Mode

- When the light is on, full press and hold down the power switch until the light enters Strobe mode. After Strobe is turned on, half press the switch repeatedly to cycle through "Beacon-SOS-Strobe".
- When the light is on beacon mode, half press and hold down the power switch to directly access Strobe.
- Turn off the light with a full press to exit the special modes.

### ATR

With incorporated Advanced Temperature Regulation module, the Concept 2 regulates its outputs and adapts to the ambient environment, maintaining optimal performance.


### Lockout/unlock

Lockout mode is designed to prevent light from accidental activation. In lockout mode, the blue indicator under the switch will flash once every time the power button is pressed. However, the light will not emit any beam. It also consumes almost zero power. We recommend setting the light to lockout state when storing it in backpacks or any place that the power button can be accidentally pressed. To enter the lockout mode, hold the power switch for over 2 seconds until the main LED flashes once to notify users that "lockout" has been activated. To exit the lockout, fully press down and hold the power switch for over 2 seconds until the light turns on. The light will resume all functions and return to its previously used mode.

**NOTE:** The light automatically exits the lockout after it is being recharged.

### Power Tips

When the light is off, lightly tap the power switch and the blue power indicator underneath the switch will flash to report the current battery voltage (to the nearest ±0.1V). For example, when the battery voltage is at a maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 4 times. Followed by a one second pause and 2 more blinks before entering the standby status. Different voltage readings represent the corresponding remaining battery power levels as shown below:



#### NOTE:

1. Some of the bright settings cannot be accessed if the battery level is low
2. If the battery level is too low. The built-in over-discharging protection will prevent the light from turning on.

### Charging Function

Charging the light before its first use. Charging the light when the battery is low. To charge the light, open the rubber cover, plug one end of the adapter into the charging port and the other end to an outlet as illustrated in the diagram.

1. The blue indicator blinks slowly during normal charging; when charging is completed, the flashlight automatically terminates charging and the blue indicator illuminates steadily.
2. It takes about 5 hours to fully charge the Concept.

3. The standby time of the light is about 1 year after the battery is fully charged.

**NOTE:** Every time the adapter is unplugged from the light, the Concept 2 will automatically check and report the battery status (see power tips). This check typically takes 5 seconds during which time the light may be unresponsive to button presses.

### Cautions

1. The head of the Concept 2 will generate heat rapidly in Turbo and High modes. It is not recommended to use Turbo and High modes for prolonged time in case of scalding.
2. Do not submerge the light into liquid when it is hot or attempt to use any liquid to cool down the light. Doing so may cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.
3. When storing the light, set the light in low mode and place the Concept 2 in lockout to prevent accidental activation.
4. Avoid direct eye contact to the LED when the light is on.
5. The concept 2 must be charged via the original adapter (DC 12V 1A).
6. Charge the flashlight before the first use.
7. Recharge the flashlight semi-annually if storing it for prolonged time.

### Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 24 months (2 years) from the date of purchase. Beyond 24 months (2 years), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.
3. For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@NITECORE.com

■ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.nitecore.com, SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

The warranty is nullified in all of the following situations:

1. El(s) producto(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. El(s) producto(s) is/are damaged through improper use.

Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor local de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@NITECORE.com

■ Todas las imágenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario sólo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la información especificada en www.nitecore.com SYSMAX Innovations Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificación.

## (Español) Concept 2 Manual de usuario

### Características

- Futurístico, ultraligero, handgröpe Taschenlampe
- Verwendet vier CREE XHP35 HD LEDs mit einer maximalen Leistung von bis zu 6500 Lumen
- Maximale Spotintensität von bis zu 39700cd und max. Leuchtbreite bis zu 398 Meter
- CNC bearbeitetes Gehäuse mit exzellenter Wärmeableitung
- Eingebaute 12400mAh Li-Ionen-Akku mit hoher Entladeleistung
- Eingebauter intelligenter Ladeschaltkreis
- Crystal Coating-Technologie kombiniert mit "Precision Digital Optics Technology" für extreme Reflektorleistung
- Hocheffiziente Regelelektronik sorgt für eine konstante Leistung
- Maximale Leuchtbreite von bis zu 2000 Stunden
- Nur ein Schalter steuert 5 Helligkeitsstufen und 3 Sondermodi
- Intelligente Speicherfunktion
- Integrierte Leistungsanzeige zeigt die verbleibende Batterieleistung (Patent No. ZL20122005767.4)
- sowie die Batteriespannung an (auf ± 0,1 V genau)
- Eingebautes ATR-Modul zur automatischen Temperaturregulierung
- Gehärtetes, ultra-klares Mineralglas mit Antireflexbeschichtung
- Aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung. Hart eloxiert nach Militär-Standard HA III
- Wasserdicht nach IP68 (zwei Meter tauchfähig)
- bruchfeste Fallhöhe bis 1 Meter
- Resistente al agua de acuerdo con IP68 (2m sumergible)
- Resistente a impactos de 1 metro

### Dimensiones

Tamaño: 4.43"×1.57"×1.57" (112.5mm×40mm×40mm)  
Peso: 12.28oz (348g)

### Accesorios

Adaptador de carga, repuesto de goma de la cubierta del botón, cubierta de repuesto del puerto de carga, correa, funda

### Instrucciones de operación

#### ON/OFF

Este producto utiliza un botón de 2 etapas. El acceso a las diferentes funciones depende de que tan duro presione el botón. Presionarlo a fondo se define como presionar el botón hasta escuchar un click. Presionarlo ligeramente se define como presionar el botón hasta sentir resistencia, pero sin escuchar un click.

**ENCENDIDO:** Cuando la luz está apagada, presione el botón a fondo para entrar al nivel de intensidad usado previamente.

**APAGADO:** Cuando la linterna está encendida, presione el botón a fondo para apagar la linterna.

#### Cambio de intensidad

Cuando la luz está encendida, presione ligeramente el botón para cambiar entre los modos de modo de bloqueo, el indicador azul debajo del botón parpadeará una vez cada que el botón sea presionado. Sin embargo, la luz no emitirá ningún haz. Prácticamente no consumirá batería. Recomendamos configurar la linterna en modo de bloqueo cuando la guarde en maletas o cualquier lugar en el que el botón pueda ser presionado accidentalmente.

Para entrar al modo de bloqueo, primeramente apague la luz. Presione el botón ligeramente por más de 2 segundos hasta que el LED principal parpadee una vez para notificar al usuario que el modo de "bloqueo" ha sido activado.

Para salir del modo de bloqueo, presione el botón a fondo y manténgalo presionado por alrededor de 2 segundos hasta que la linterna encienda. La linterna resumirá todas las funciones y regresará al modo utilizado previamente.

**NOTA:** La linterna automáticamente sale del modo de bloqueo después de ser recargada.

### Acceso a modos especiales

- Cuando la linterna está encendida, presione el botón a fondo y manténgalo presionado hasta que la linterna entre en modo Estrobe. Después de encender el modo Estrobe, presione ligeramente el botón repetidamente para cambiar entre "Baliza-SOS-Estrobe".
- Cuando la linterna está en modo Baliza, presione ligeramente y mantenga presionado el botón para acceder de manera inmediata al modo Estrobe.
- Apague la luz presionando el botón a fondo para salir de los modos especiales.

### ATR

Con modo Avanzado de Regulación de Temperatura incorporado, la Concept 2 regula su intensidad se adapta al medio ambiente, manteniéndolo así un rendimiento óptimo.

### Bloqueo/desbloqueo

El modo de bloqueo está diseñado para prevenir activación accidental de la linterna. En este modo de bloqueo, el indicador azul debajo del botón parpadeará una vez cada que el botón sea presionado. Sin embargo, la luz no emitirá ningún haz. Prácticamente no consumirá batería. Recomendamos configurar la linterna en modo de bloqueo cuando la guarde en maletas o cualquier lugar en el que el botón pueda ser presionado accidentalmente.


Para entrar al modo de bloqueo, primeramente apague la luz. Presione el botón ligeramente por más de 2 segundos hasta que el LED principal parpadee una vez para notificar al usuario que el modo de "bloqueo" ha sido activado.

Para salir del modo de bloqueo, presione el botón a fondo y manténgalo presionado por alrededor de 2 segundos hasta que la linterna encienda. La linterna resumirá todas las funciones y regresará al modo utilizado previamente.

**NOTA:** La linterna automáticamente sale del modo de bloqueo después de ser recargada.

### Consejos de carga

Cuando la luz está apagada, toque ligeramente el botón de encendido y el indicador azul debajo del botón parpadeará el voltaje de la batería (cercano a ±0.1V). Por ejemplo, cuando el voltaje de la batería está al máximo de carga de 4.2V, el indicador de voltaje parpadeará 4 veces, seguido de una pausa de un segundo y después parpadeará 2 veces más antes de entrar en modo de espera. Las diferentes lecturas de voltaje representan el nivel correspondiente de batería restante como se muestra a continuación:



#### NOTA:

1. Algunos de los niveles de intensidad no podrán ser accedidos si el nivel de batería es bajo.
2. Si el nivel de batería es muy bajo, la protección contra sobre descarga incorporada evitará que la luz encienda.

### Función de carga

Carga de la linterna antes del primer uso. Carga de la linterna cuando la batería está baja. Para cargar la linterna, abra la cubierta de goma, conecte la punta del cable al Puerto de carga y el otro extremo a una toma de corriente como se muestra en la imagen.

1. El indicador azul parpadeará lentamente durante una carga normal; cuando la carga está completa, la linterna automáticamente terminará el proceso de carga y el indicador azul permanecerá iluminado.
2. Es dauert ca. 5 Stunden, um die Concept 2 vollständig aufzuladen.

3. Die Standby-Zeit der Light ist about 1 year after the battery is fully charged.

**NOTA:** Cada vez que desconecte el adaptador de la linterna, la Concept 2 automáticamente revisará y reportará el estado de la batería (vea consejos de carga). Esta revisión normalmente toma 5 segundos en los cuales la linterna puede no responder correctamente al presionar el botón.

### Precauciones

1. La cabeza de la Concept 2 generará calor rápidamente en modos Turbo y Alto. No es recomendable utilizar el modo Turbo por períodos prolongados de tiempo en caso de quemaduras.
2. No sumerja la linterna en líquido cuando está caliente y no intente usar cualquier líquido para enfriar la linterna, brigen Sie diese in den "Low-Mod" und aktivieren Sie die "Sperr-Mode", um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
3. Cuando cargue la linterna, ajuste la configuración a modo Bajo y coloque la Concept 2 en lockout para prevenir activación accidental.
4. Evite apuntar el haz de luz directo a los ojos.
5. La Concept 2 debe cargarse con el adaptador original (DC 12V 1A).
6. Cargue la linterna antes del primer uso.
7. Recargue la linterna semestralmente si permanece almacenada por períodos prolongados de tiempo.

### Detalles de garantía

Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días, todos los productos NITECORE® defectuosos (con fallas) pueden ser reparados libre de costo por un periodo de 24 meses (2 años) a partir de la fecha de adquisición. Después de 24 meses (2 años), aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. El(s) producto(s) está(n) dañado(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas.
2. El(s) producto(s) está(n) dañado(s) por uso inapropiado.

Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor local de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@NITECORE.com

■ Todas las imágenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario sólo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la información especificada en www.nitecore.com SYSMAX Innovations Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificación.

## (Deutsch) Concept 2 Benutzerhandbuch

### Eigenschaften und Funktionen

- Futuristisches, ultralichtes, handgröÙe Taschenlampe
- Verwendet vier CREE XHP35 HD LEDs mit einer maximalen Leistung von bis zu 6500 Lumen
- Maximale Spotintensität von bis zu 39700cd und max. Leuchtbreite bis zu 398 Meter
- CNC bearbeitetes Gehäuse mit exzellenter Wärmeableitung
- Eingebaute 12400mAh Li-Ionen-Akku mit hoher Entladeleistung
- Eingebauter intelligenter Ladeschaltkreis
- Crystal Coating-Technologie kombiniert mit "Precision Digital Optics Technology" für extreme Reflektorleistung
- Hocheffiziente Regelelektronik sorgt für eine konstante Leistung
- Maximale Leuchtbreite von bis zu 2000 Stunden
- Nur ein Schalter steuert 5 Helligkeitsstufen und 3 Sondermodi
- Intelligente Speicherfunktion
- Integrierte Leistungsanzeige zeigt die verbleibende Batterieleistung (Patent No. ZL20122005767.4)
- sowie die Batteriespannung an (auf ± 0,1 V genau)
- Eingebautes ATR-Modul zur automatischen Temperaturregulierung
- Gehärtetes, ultra-klares Mineralglas mit Antireflexbeschichtung
- Aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung. Hart eloxiert nach Militär-Standard HA III
- Wasserdicht nach IP68 (zwei Meter tauchfähig)
- bruchfeste Fallhöhe bis 1 Meter

### Maße

Länge: 112,5 mm  
Gehäusemaße: 40 mm x 40 mm  
Gewicht: 348 g (incl. Akku)

### Zubehör

Ladegerät, Holster, Handschlaufe, Ersatzabdeckungen für Schalter und Ladeanschluss

### Bedienungsanleitung

#### Ein- / Ausschalten

Die Concept 2 verwendet einen zweistufigen Netzschalter. Der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen hängt davon ab, wie stark der Schalter gedrückt wird. Ein vollständiges Drücken ist definiert als Herunterdrücken des Schalters, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Ein halber Druck ist so definiert, dass der Schalter gedrückt wird, bis man den Widerstand spürt, aber noch kein Klickgeräusch zu hören ist.

**EINSCHALTEN:** Wenn das Licht aus ist, drücken Sie den Netzschalter ganz durch. Die Concept 2 startet mit der zuvor verwendeten Helligkeitsstufe.

**AUSSCHALTEN:** Wenn das Licht an ist, drücken Sie den Netzschalter erneut ganz durch, um die Lampe auszuschalten.

#### Helligkeitsauswahl

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter wiederholt halb durch, um nacheinander fortlaufend durch die Helligkeitsstufen "Ultralow" - "Low" - "Mid" - "High" - "Turbo" zu schalten. Die aktuelle Helligkeitsstufe wird gespeichert. Beim Einschalten der Concept 2 startet die Lampe mit der zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.

#### Direkter Zugang zum Turbo-Mode

- Wenn das Licht aus ist, drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn gedrückt, um sofort in den Turbo-Mode zu schalten. Zum Beenden den Schalter loslassen.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter halb und halten Sie ihn dort, um in den Turbo-Mode zu schalten. Lassen Sie los, um in vorheriger Mode zurückzukehren.

#### Zugang zu den Spezial-Modi

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter ganz durch und halten Sie ihn dort, um in den Strobe-Mode zu schalten. Befinden Sie sich im Strobe-Mode, drücken Sie den Schalter wiederholt halb durch, um nacheinander fortlaufend durch die Modi "Beacon" - "SOS" - "Strobe" zu schalten. Befinden Sie sich im "Beacon-SOS-Strobe"-Modus, drücken Sie den Schalter halb und halten ihn dort, um direkt auf den Strobe-Mode zuzugreifen. Um die Spezial-Modi zu verlassen, schalten Sie die Lampe durch volles Drücken des Schalters aus.

### ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem Advanced Temperature Regulation Modul reguliert die Concept 2 die Ausgangsleistung entsprechend der Umgebungsumgebung, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

### Sperren / Entsperrten


Der Sperr-Mode verhindert, dass das Licht versehentlich aktiviert wird. Im Sperr-Mode blinkt die blaue Anzeige unter dem Netzschalter jedes Mal, wenn der Netzschalter gedrückt wird. Das Licht wird nicht eingeschaltet. Er verbraucht auch fast keine Energie. Wir empfehlen, die Lampe in den Sperr-Mode zu versetzen, wenn Sie in Rucksäcken oder an Orten aufbewahrt wird, an denen der Netzschalter versehentlich gedrückt werden könnte. Um die Sperre zu aktivieren, schalten Sie zuerst das Licht aus. Drücken Sie dann den Netzschalter für mehr als 2 Sekunden, bis die blaue LED einmal blinkt, um anzuzeigen, dass der "Sperr-Mode" aktiviert wurde.

Um die Sperre zu beenden, drücken Sie den Netzschalter ganz durch und halten Sie ihn dort länger als 5 Sekunden gedrückt, bis sich das Licht einschaltet. Die Lampe kehrt in den zuletzt verwendeten Modus zurück.

**HINWEIS:** Der Sperr-Mode wird automatisch beendet, wenn die Lampe aufgeladen wurde.

### Power-Tipps

Wenn das Licht aus ist, tippen Sie leicht auf den Netzschalter und die blaue Betriebsanzeige unter dem Schalter blinkt, um die aktuelle Batteriespannung anzuzeigen (auf die nächsten ± 0,1 V). Wenn beispielsweise die Batteriespannung 4,2 V beträgt, blinkt die Betriebsanzeige viermal, gefolgt von einer Pause von einer Sekunde und zwei weiteren Blinkungen, bevor der Bereitschaftsstatus aktiviert wird. Unterschiedliche Spannungsmesswerte stellen die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungspegel wie folgt dar:



#### HINWEIS:

1. Einige helle Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn der Akkustand niedrig ist.
2. Wenn der Akkustand zu niedrig ist, verhindert der integrierte Tiefentladeschutz das Einschalten des Lichts.

### Ladefunktion

Laden Sie die Concept 2 vor dem ersten Gebrauch. Laden Sie dann die Lampe auf, wenn der Akku fast leer ist. Um die Lampe aufzuladen, Öffnen Sie die Gummabdeckung, stecken Sie das Kabel in den Ladeanschluss - wie in der Abbildung dargestellt - und das Netzteil in eine Steckdose.

1. Die blaue LED blinkt während des normalen Ladevorgangs langsam. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beendet die Taschenlampe automatisch den Ladevorgang und die blaue LED leuchtet stetig.
2. Es dauert ca. 5 Stunden, um die Concept 2 vollständig aufzuladen.
3. Die Standby-Zeit der Concept 2 beträgt etwa 1 Jahr.

**HINWEIS:** Jedes Mal, wenn das Netzteil vom Stromnetz getrennt wird, überprüft die Concept 2 automatisch den Ladezustand des Akkus und zeigt dies an (siehe Power-Tipps).

Diese Prüfung dauert in der Regel 5 Sekunden. Während dieser Zeit reagiert das Licht möglicherweise nicht mehr auf Tastendrucke.

### WARNHINWEISE

1. Der Kopf der Concept 2 wird im Turbo- und High-Modus schnell Wärme erzeugen. Es wird nicht empfohlen, den Turbo-Modus für längere Zeit zu verwenden. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.
2. Tauchen Sie die Lampe nicht in eine Flüssigkeit ein und verwenden sie auch keine Flüssigkeit, um die Lampe abzukühlen. Dies kann zu irreparablen Schäden an der Lampe führen, da der Luftdruck innerhalb und außerhalb des Gehäuses unterschiedlich ist.
3. Wenn Sie die Lampe lagern, bringen Sie diese in den "Low-Mod" und aktivieren Sie die "Sperr-Mode", um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
4. Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl. Dies kann zu ernsthaften Augenschäden führen.
5. Die Concept 2 muss mit dem Originaladapter (DC 12V 1A) geladen werden.
6. Laden Sie die Taschenlampe vor dem ersten Gebrauch auf.
7. Laden Sie die Taschenlampe bei längerer Lagerung halbjährlich auf.

### Garantiebedingungen

Alle NITECORE®-Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Reklamation der NITECORE® Concept 2 Taschenlampe kann der Gerät über einen bei autorisierten Vertriebshändler / Händler innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerät kostenfrei innerhalb von 24 Monaten (2 Jahren) zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler / Händler gebracht werden. Über 24 Monate (2 Jahre) hinaus besteht die Möglichkeit, das Produkt kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen.

Der Garantieschutz erlischt beim Eventuell folgender Umständen:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterie beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertriebshändler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

■ Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com) auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. SYSMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

### Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

## (Français) Concept 2 Mode d'emploi

### Caractéristiques

- Puissantissime lampe de poche
- 4 Leds CREE XHP35 HD avec éclairage maximum de 6500 lumens
- Pic d'intensité de 39700 candelles et portée de 398 mètres
- Corps usiné par CNC apporte la légèreté, la solidité et une excellente dissipation thermique
- Batterie Li-Ion 12400mAh intégrée avec décharge haut débit
- Circuit de charge intelligent intégré
- Technologie "Precision Digital Optics Technology" haute performance
- Circuit de régulation haute performance pour une autonomie maximale de 2000 heures
- Interrupteur permettant d'accéder à 5 niveaux d'éclairage et 3 modes spéciaux
- Mémoire intelligente
- Indicateur lumineux intégré indiquant la batterie restante (brevet)
- Indicateur lumineux secondaire indiquant le voltage de la batterie (précision 0,1V)
- Le système avancé de régulation de la température (ATR) permet à la lampe d'ajuster de façon dynamique son niveau d'éclairage en fonction de sa température interne
- Lentilles en verre minéral dur traitées antireflets
- Construct en alliage d'aluminium de grade aéronautique avec anodisation dure qualité militaire « HAIII »
- Étanche conformément à la norme IP68 (jusqu'à 2 m de profondeur)
- Résiste à des chutes de 1 m de hauteur

### Dimensions

112.5mm×40mm×40mm  
Poids : 348 g

### Accessoires

Etui, dragonne, joint torique de rechange, Adaptateur, cache d'interrupteur en caoutchouc de rechange, cache de port de recharge

### Instructions

#### ON/OFF

Ce produit utilise un interrupteur d'alimentation à deux étapes. L'accès à ses différentes fonctions dépend de la force de pression sur le bouton. Une pression complète est définie comme appuyant sur l'interrupteur jusqu'à ce qu'un clic soit entendu. Une demi-pression est définie comme appuyant sur l'interrupteur jusqu'à ce que l'on sente la résistance mais avant que le son du clic soit entendu.



## (日本語) Concept 2 説明書

### 製品特徴

- 手のひらサイズで先進的な明るさのフラッシュライト
- CREE XHP35 HD LEDs を 4 つ使用し、最大光束は 6500 ルーメン
- 最大光束 39700cd、最長照射距離 398 m
- CNC 切削器を使用した本体は軽量化、高い放熱性を発揮
- 高効率の 12400mAh 組込式リチウムイオン充電電池を使用
- 高性能充電回路を搭載
- 精密デジタル光センサー (PDOT) とクリスタルコーティングにより充電池のリフレッシュ性能を実現
- 高効率の定電流回路により安定した光流で最長連続使用 2000 時間を達成
- 2 つのスイッチで 5 つの明るさレベルと 3 つのスペシャルモードを操作可能
- 明るさのリジューム機能搭載
- 組込式パワーインジケーターが電池の残量をお知らせ (特許番号 ZL201220057767.4)
- パワーインジケーターが電圧を表示 (誤差 ±0.1V)
- 高性能温度調節機能 (ATR) を搭載
- 反射防止コーティングをほどこした強化透明ミナラルレンズを使用
- HAIII 硬質アルマイト処理をほどこした航空宇宙用アルミニウム合金を使用
- 防水・防塵性能は IP68 に準拠 (2m 潜水)
- 耐寒性能 1 m

**寸法**  
サイズ: 112.5mm×40mm×40mm  
重さ: 348g

### アクセサリ

充電アダプター、スベアスイッチカバー、スベア充電ポートカバー、ストラップ、ホルスター

### 使用方法

#### オン・オフ

本器はスイッチの半押しと全押しを使って操作します。カチッという音がするまで押し込むと全押しとなり、抵抗を感じるものカチッと言いう音がしないあたりまで押し込むと半押しとなります。

オン・ライトがオフの時、スイッチを全押しすると前回最後を使用した明るさレベルで点灯します。

オフ・ライトがオフの時、スイッチを全押しすると点灯します。

**明るさレベルの切り替え**  
ライトがオフの時、スイッチを半押しすると明るさレベルが「ウルトラロー-ロー-ミドル-ハイター-ポ」の順に切り替わります。明るさのレジューム機能がありますので、次回点灯時は今回最後に点灯した明るさレベルで点灯します。

#### ターボモードでの一時点灯

- ライトがオフの時、スイッチを半押しし続けると押しているあいだけターボモードで点灯します。スイッチをなすと消灯します。
- ライトがオンの時、スイッチを半押しし続けると押しているあいだけターボモードで点灯します。スイッチをなすと元の明るさに戻ります。

### スペシャルモードへのアクセス

- ライトがオンの時、スイッチを全押しし続けるとストロボモードとなります。その状態でスイッチを半押しするとモードが「ピーコン-SOS-ストロボ」と切り替わります。
- ピーコンモードの時、スイッチを半押しし続けるとストロボモードとなります。
- スイッチを全押しすると消灯してスペシャルモードから抜けます。

### 高性能温度調節機能 (ATR)

本器は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。


### ロックアウト・アンロック

意図しない点灯を防ぐために、ライトをロックアウトモードにします。ロックアウトモードではスイッチを押すと、スイッチ下のインジケーターが点滅しライトは点灯しません。またロックアウトモードでは電力をほぼ消費しません。ライトをロックアウトモードに入れたまま意図しない点灯が起きる可能性がある場合は、ロックアウトモードにしておくことをお勧めします。

ロックアウトモードに入るには、ライトが消えているときにスイッチを 2 秒以上半押しします。正しくロックアウトされた場合は LED が一度点滅します。ロックアウトモードを解除するときは、スイッチを押して 2 秒以上全押しします。ロックアウトが解除されると同時にライトが点灯します。
ライトはリジューム機能がありますので前回のモードで点灯されます。
ノート: ライトを充電すると、ロックアウトモードが自動的に解除されます。

### 電池残量

ライトがオフの時スイッチを軽く押すと、スイッチ下のインジケーターが点滅して現在の電圧をお知らせします (誤差 ±0.1V)。例えば電池の電圧は最大の 4.2V の場合、パワーインジケーターがまず 4 回点滅し、1 秒あてからさらに 2 回点滅します。点滅は実際の電圧ではなく、最大容量を 4.2V と仮定して行われますので、電池の最大容量が違うときは図下のよう読み取ってください。



- ノート:
- 電池残量が少ない場合、いくつかの明るさレベルは使用できなくなります。
  - 電池残量が少なくなりました場合は、組込式の過放電防止機能によりライトが点灯しなくなります。

### 充電機能

初めてご使用になる前に本体を充電してください。その後残量がなくなったら再度充電してください。

- 充電するにはまず充電ポートカバーを開き、アダプターを両のようにつ接続します。
- 充電中は青色インジケーターが自動的に点滅します。フル充電されると点滅の充電を停止し、青色インジケーターが点灯します。
- フル充電にはおよそ 5 時間かかります。
- フル充電した後、スタンバイ状態でおよそ 1 年間の電池が持たります。
- ノート: 充電機にアダプターを抜くたびに電池の電圧をお知らせします (電池残量表示)。
- これはおよそ 5 秒かかり、その間ライトを点灯させることはできません。

### 注意事項

- 本器のヘッド部はターボ及びハイモード使用時すぐに熱くなります。高熱になった状態で最長時間使用することはお控えください。
- ライトが熱を持った状態で水などの液体に沈めたり、水で冷やそうとしたりしないでください。本体の内圧変化の影響でライトが損傷する恐れがあります。
- ライトを保険するときは、意図しない点灯を防ぐため必ず消灯した後ロックアウトモードにしてください。
- 光源を直接見ないでください。
- 充電には付属のアダプターをお使いください (DC 12V 1A)。
- 初めてご使用になる前に充電してください。

保証期間保するときは半押し一度充電してください。

### 保証詳細

すべての NITECORE® 製品には品質保証がつきます。NITECORE® 製品は、すべての初期不良/不良品について、購入後 15 日以内であれば現地代理店/販売店を通じて交換いたします。15 日を超えて不良/故障が発生した場合、購入日から 24 ヶ月 (2 年間) は無料での修理いたします。24 ヶ月 (2 年) を超えた場合は規定保証が適用され、人件費およびメンテナンス費用はかかりますが、付属品または交換部品の費用はご請求させていただきます。

以下の場合は保証が適用されません。
1. 製品が許可なく分解、再組み立てまたは改造された場合。
2. 正しくない使用方法によって、製品が壊れた場合

NITECORE® 製品およびサービスに関する最新情報については、現地の NITECORE® 代理店/販売店にお問い合わせいただくか、または [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com) までメールでお問い合わせください。

※ 本マニュアルに記載されている全ての画像・文書・文は参考資料です。このマニュアルと [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com) で指定された情報が異なる場合、SYSMAX Innovations Co., Ltd. は予告なしにいつでも本書の内容を変更、修正する権利を留めます。

## (한국어) Concept 2 사용자 설명서

### 특징

- 미래 지향적인 매우 밝은 손바닥 크기의 손전등
- 최대 6500 루멘의 출력으로 4개의 CREE XHP35 HD LED 사용
- 최대 빔 강도 39700cd 및 최대 398m 의 빔 거리
- CNC 가공 튜브는 가볍고 견고하며 우수한 방열 기능을 제공합니다 .
- 고효율 기능을 갖춘 내장형 12400mAh 리튬 이온 배터리
- 지능형 온도 조절
- 비교할 수 없는 반사재 성능을 위한 "정밀 디지털 광학 기술" 과 결합 된 크 리스탈 코팅 기술
- 고효율 상수 회로는 최대 2000 시간의 확고한 출력을 제공합니다 .
- 단일 스위치는 5 가지 밝기 레벨과 3 가지 특수 모드를 제어합니다 .
- 지능형 메모리 기능
- 통합 전원 표시등은 잔여 배터리 전력을 표시합니다 (특히 번호 ZL201220057767.4).
- 전원 표시기는 배터리 전압을 표시합니다 (정확도는 ± 0.1V)
- 충전 온도 조절 모듈
- 무반사 코팅으로 강화 된 초 투명 유리
- HAIII 균용 경질 알루미늄이 마감 에어로 그레이드 알루미늄 합금으로 제작 됨
- IP68 (2m) 에 따른 방수
- 충격 저항 1 미터

### 치수

크기: 4.43"× 1.57"× 1.57" (112.5mm × 40mm × 40mm)  
무게: 12.86oz (348g)

### 악세서리

충전 어댑터, 예비 고무 스위치 커버, 예비 충전 포트 커버, 콘 홀스터

### 사용 설명서

#### ON/OFF

이 제품은 2 단계 전원 스위치를 사용합니다. 다양한 기능에 대한 액세스는 스위치를 얼마나 세게 누르느냐에 따라 있습니다. 완전 누름은 딸깍 소리가 들릴 때까지 스위치를 누르는 것으로 정의됩니다. 반 누름은 저항이 느껴질 때까지 스위치 소리를 들기 전까지 스위치를 누르는 것으로 정의됩니다.

**ON**: 전원이 켜지 있을 때, 전원 스위치를 완전히 눌러 이전에 사용된 밝기 레벨로 돌아갑니다.

**OFF**: 전원이 꺼져 있을 때, 전원을 완전히 끄려면 전원 스위치를 완전히 누르십시오.

### 밝기 변경하기

전원이 켜져 있을 때, 스위치를 반쯤 누르면 "Ultra-low-Low-Mid-High-Turbo" 모드

를 반복합니다. 밝기 레벨이 기억됩니다. 다시 전원을 켤 때 조명이 이전 밝기 설정으로 돌아갑니다.

#### Turbo 에 즉시 액세스

- 전원이 켜져 있을 때, 전원 스위치를 완전히 누르고 있으면 Turbo 모드에 즉시 액세스 할 수 있습니다. 손을 떼면 해당 모드에서 빠져 나옵니다.
- 전원이 켜져 있을 때 Turbo 모드에 액세스하려면 전원 스위치를 반쯤 누른 상태로 유지하십시오. 손을 떼면 이전에 사용 된 모드로 되돌아갑니다.

### 특수 모드 액세스

- 전원이 켜져 있을 때, Strobe 모드로 들어 갈 때까지 전원 스위치를 완전 히 누른 상태로 유지하십시오. Strobe 가 켜지면 스위치를 반 누름하여 "Beacon-SOS-Strobe"를 순환합니다
- 제음이 beacon 모드에 있을 때, 전원 스위치를 반쯤 누르면 Strobe 에 직접 액세스합니다 .
- 완전 누름으로 전원을 끌면 특수 모드 가 종료됩니다.

### ATR


통합 된 고급 온도 조절 모듈을 통해 Concept 2 는 출력을 조절하고 최적의 성능을 유지하면서 주된 환경에 적응합니다 .

### 잠금 / 잠금 해제

잠금 모드는 제품이 실제로 활성화되지 않도록 설계되었습니다. 잠금 모드에서는 잠금 해제 키가 때때로 스위치 아래의 파란색 표시등이 한 번 깜박입니다. 그러나 제품은 빛을 발출하지 않습니다. 또한 거의 0 의 전력을 소모합니다. 배낭이나 기타 전선 단락을 실수로 누를 수 있는 곳에 보관할 때 표시등을 잠금 상태로 설정 하는 것이 좋습니다. 잠금을 시작하려면 먼저 표시등을 끄십시오. 주 LED 가 한 번 깜박일 때까지 전원 스위치를 2 초 이상 눌러 "잠금" 이 활성화되었음을 사용자에게 알립니다. 잠금 장치를 종료하려면 표시등이 켜질 때까지 전원 스위치를 2 초 이상 완전히 누릅니다. 표시등이 모든 기능을 다시 시작하고 이전에 사용 된 모드로 돌아갑니다.
**참고**: 재충전 후에는 표시등이 자동으로 잠금을 종료합니다.

### 전원 팁

전원이 꺼져 있을 때 전원 스위치를 살짝 누릅니다. 스위치 밑의 파란색 전원 표시등이 깜박이면 현재 배터리 전압을 (가장 가까운 ± 0.1V 까지) 보여줍니다. 예를 들어, 배터리 전압이 최대 4.2V 로 충전되면 전원 표시등이 4 번 깜박이고 대개 3 단계로 돌아가기 전에 1 초간 일시 중지되고 2 번 이상 깜박입니다. 다른 전압 편차 같은 아래에 표시된 것과 같이 해당 배터리 전량을 나타냅니다.



- 주요:
- 배터리 수준이 낮 으면 밝기 설정 중 일부가 액세스 할 수 없습니다.
  - 배터리 전압이 너무 낮은 경우, 내장 된 과방 전 보호 장치로 인해 빛이 켜 지지 않습니다.

### 충전 기능

제품 사용하기 전에 제품을 충전하십시오. 배터리가 부족하면 제품이 충전됩니다. 제품이 충전되면 고무 덮개를 열고 그걸과 같이 어댑터의 한쪽 끝을 충전 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 콘센트에 연결하십시오.

- 장상 충전 중 장제 표시등이 전원이 켜짐 이 표시됩니다. 충전이 완료되면 손전등이 자동으로 충전 완료 및 파란색 표시등이 계속 켜집니다.
- Concept 2 를 완전히 충전하는 데 약 5 시간이 걸립니다.
- 배터리가 완전히 충전 된 후 제품의 대 기 시간은 약 1 년입니다.

**참고**: 제품에서 어댑터를 분리할 때마다 Concept 2 가 자동으로 배터리 상태를 확인하고 보고합니다 (전원 잠금 해제). 이 과정은 일반적으로 배를 누르는 동안 표시등이 반응하지 않을 때까지 5 초가 걸립니다.

### 주의사항

- Concept 2 의 헤드는 터보 모드와 하이 모드에서 빠르게 열을 발생시킵니다. 손이 열 정도를 뜨거운 경우 장기간 터보 모드를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 제품이 뜨거운 때 액체에 담 그나나 액체를 사용하여 빛을 식히지 마십시오 . 튜브의 내부와 외부 중기 압력의 차이로 인해 제품이 지워 질 수 있습니다.
- 배기를 저장할 때 조명을 낮은 모드로 설정하고 의도하지 않은 작동을 방지 하기 위해 Concept 2 를 잠금니다.
- 제품이 켜져 있을 때 LED 를 눈 직접 비추지 않도록 하십시오.
- Concept 2 는 적외선 어댑터 (DC 12V 1A) 를 통해 충전해야 합니다.
- 제품 사용하기 전에 손전등을 충전하십시오.
- 장시간 보관하는 경우 번번 마다 제품을 충전하십시오 .

### 보증사항

모든 NITECORE 제품은 품질 보증됩니다. 모든 초기 불량 / 결함이 있는 제품은 구매 후 15 일 이내에 현지 대리점 / 판매 업체를 통해 교체 될 수 있습니다. 15 일 후 에 결함이 있거나 고장난 NITECORE® 제품은 구입일로부터 24 개월 (2 년) 동안 무 로부터 수리 할 수 있습니다. 24 개월 (2 년) 을 초과하여 제한 보증의 적용되며, 노 동 및 유지 보수 비용은 포함되지 않은 서비스 또는 교체 부품 비용은 포함되지 않습니다.

보증은 다음 상황 모두에서 무효화됩니다.

- 승인되지 않은 당사자가 제품을 분해, 재구성 하거나 / 또는 개조 한 경우 .
- 부적절한 사용으로 제품이 손상되었을 경우.

NITECORE® 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 현지 NITECORE® 대리점에 문의하거나 [service@NITECORE.com](mailto:service@NITECORE.com) 으로 이메일을 보내십시오.

※ 본 사용 설명서에 기재된 모든 이미지, 텍스트 및 설명은 참고 용입니다 . 본 설명서와 [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com) 에 명시된 정보간에 불일치가 발생하면 공식 웹 사이트의 정보가 우선시 됩니다. SYSMAX Innovations Co., Ltd. 는 사전 통지 없이 언제든지 우리사의 내용을 해석하고 수정할 수 있는 권리를 보유합니다 .

## (Italiano) Concept 2 MANUALE UTENTE

### Caratteristiche

- Torcia ultra moderna, dal design futuristico, super compatta a grandezza di palmo
- Utilizza 4 LED CREE XHP35 HD con potenza di uscita massima di 6500 lumens
- Massima intensità luminosa atinge 39.700 cd e fasciculi luminosi 398 metri
- Corpo ultraleggero lavorato a CNC per il massimo della solidità e della dissipazione del calore
- Batteria Li-Ion integrata da 12400mAh
- Circuiti intelligenti per la ricarica integrata ad alta efficienza
- Lente con trattamento "Crystal coating technology" e "Precision Digital Optics Technology" per un'ottica dalle prestazioni eccellenti
- Circuito ad alta efficienza, per una potenza costante ed una durata fino a 2000 ore
- Switch di selezione unico che controlla accensione, spegnimento, 5 livelli di luminosità e 3 modalità speciali
- Funzione di memoria intelligente che ripropone all'utilizzatore l'ultima potenza luminosa usata
- Indicatore luminoso integrato che mostra la carica residua della batteria (Brevetto No. ZL201220057767.4)
- Indicatore luminoso che mostra il voltaggio residuo della batteria (accurato a ±0.1V)
- Tecnologia "Advanced Temperature Regulation" (ATR)
- Lenti con vetro minerale indurito e con trattamento ad alto riflesso
- Costruita in lega d'alluminio aeronautica con anodizzazione HAIII a specifiche militari
- Certificazione IP68 waterproof (può essere immersa fino a 2 metri di profondità)
- Resistente ad impatti e a cadute fino ad un metro d'altezza

### Specifiche

Dimensioni: 112.5mm × 40mm × 40mm (4.43"×1.57"×1.57")  
Peso: 348g (12.86oz)

### Accessori Inclusi

Caricabatterie da muro, pulsante di ricambio in gomma, copri plug di ricarica di ricambio in gomma, lacciolo da polso, fodero

### Istruzioni per l'uso

#### Accensione e Spegnimento

**PREMESSA:** La Concept 2 utilizza un pulsante di accensione e selezione luminosa a doppia azione. L'accesso alle varie funzioni è regolato da quanto premuto se prima l'interruttore. Una pressione completa si ottiene quando il pulsante emette il suono di un click. Una mezza pressione si ottiene quando il pulsante trasmette una sensazione di resistenza all'utilizzatore, senza che nessun suono di click venga emesso.

**ACCENSIONE:** A torcia spenta, esercitare una pressione completa. Verrà ripristinata la potenza luminosa utilizzata prima del precedente spegnimento.

**SPEGNIMENTO:** A torcia accesa, esercitare una pressione completa per spegnere la torcia.

#### Regolare il livello di luminosità

A torcia accesa, esercitare una mezza pressione sul pulsante per passare in rassegna tra le varie modalità luminose: "Ultra-low-Low-Mid-High-Turbo". La torcia mantiene in memoria il livello luminoso selezionato e, dopo lo spegnimento, lo ripropone all'utilizzatore.

#### Accesso istantaneo alla modalità Turbo

- Torcia spenta:** esercitare una pressione completa sul pulsante e mantenerlo premuto. Il turbo resterà operativo fino a che la torcia resterà premuto
- A torcia accesa:** esercitare una mezza pressione e mantenerla per accedere alla modalità Turbo; rilasciare il pulsante per tornare alla modalità luminosa precedentemente impiegata.

## Accesso alle modalità speciali (Strobo/beacon/SOS)

- A torcia accesa: esercitare una pressione completa sul pulsante e mantenerlo premuto per entrare nella modalità Strobo. Trovandovi in modalità Strobo, esercitate delle mezze pressioni per passare in modo ciclico tra le modalità "Beacon-SOS-Strobo".
- Trovandovi in modalità Beacon, esercitare una mezza pressione e mantenerne premuto per passare direttamente alla modalità Strobo.
- Per uscire dalle modalità speciali, spegnere la torcia esercitando una pressione completa sul pulsante.

## ATR (Advanced Temperature Regulation)

Grazie al nuovo Advanced Temperature Regulation, la Concept 2 regola la propria potenza d'uscita adattandosi all'ambiente circostante mantenendo così prestazioni ottimali.

## Blocko (Lockout Mode) e Sbocco della torcia

Il "Lockout Mode" è concepito per prevenire che la torcia subisca accensioni accidentali in fase di trasporto o stoccaggio. In "Lockout Mode" l'indicatore blu posto sotto il pulsante di accensione si accenderà ogni volta che il pulsante di accensione venga premuto; la torcia non si accenderà. Raccomandiamo di inserire il "Lockout Mode" ogni qual volta la torcia venga trasportata all'interno di uno zaino o quando si debbano svolgere attività per cui sia necessario prevenire l'accensione accidentale della torcia.


INSERIRE IL BLOCCO: A torcia accesa, esercitare e mantenere una mezza pressione del pulsante per oltre 2 secondi: la luce a LED lampeggerà per segnalare l'inserimento del "Lockout Mode".

SBLOCCO DELLA TORCIA: esercitare e mantenere una pressione completa del pulsante per oltre 2 secondi: la luce a LED riprenderà a funzionare.

**NOTA:** La torcia uscirà automaticamente dal "Lockout Mode" se messa in ricarica e poi staccata dalla ricarica.

## Suggerimenti

A torcia spenta, sfiorando leggermente il pulsante di accensione, una luce blu sotto di esso emetterà dei pulsanti per segnalare il voltaggio residuo delle batterie della torcia con un margine di errore prossimo a ±0.1V. Alla massima carica di 4.2V, ad esempio, il led blu emetterà 4 lampeggi, farà una pausa di un secondo e poi emetterà altri 2 lampeggi. Differenti letture dei voltaggi corrisponderanno a differenti cariche residue delle batterie, come indicato nel diagramma qui di seguito:



NOTA:

- Alcune potenze luminose potrebbero non essere accessibili se il livello delle batterie è basso.
- Se il livello delle batterie fosse troppo basso, le protezioni elettroniche integrate nella torcia potrebbero impedire del tutto l'accensione.

### Ricaricare le batterie

Suggeriamo di ricaricare completamente le batterie appena avete acquistato la torcia e di ricaricarle in genere ogni volta che il voltaggio risulta basso (meno di 3.5V).

Per ricaricare la torcia, aprire il copri plug di ricarica in gomma ed inserire lo spinotto come illustrato nel diagramma qui a lato.

- L'indicatore blu lampeggia lentamente durante la procedura di carica. A carica completata, la torcia interromperà automaticamente il processo di carica e l'indicatore blu resterà acceso in modo continuo.
- Servono circa 5 ore per ricaricare completamente la Concept 2.
- Con batterie completamente cariche, il tempo di standby della torcia è di circa 1 anno.

**NOTA:** Ogni volta che il caricabatterie verrà staccato dalla torcia, la Concept 2 effettuerà automaticamente un test dello stato delle batterie che durerà circa 5 secondi; durante questo lasso di tempo la torcia potrebbe non rispondere ai comandi e non proporre luce dal LED frontale.

## Precauzioni

- La testa della Concept 2 genera calore molto rapidamente in modalità Turbo; raccomandiamo di non utilizzare questa modalità per un periodo prolungato e di passare a potenze inferiori se il calore generato risultasse eccessivo.
- Se la torcia è calda non immergerla in liquidi e non cercarla di refrigerarla bagnandola. Facendolo causeresti danni irreparabili alla struttura della torcia inficiandone anche l'impermeabilità.
- Quando riponete la torcia, posizionatela in modalità Low e inserite il "Lockout Mode" per prevenire accensioni accidentali e surriscaldamenti.
- Ricaricate la Concept 2 unicamente con il suo caricabatterie originale (DC 12V 1A).
- Effettuate una ricarica completa della torcia dopo averla acquistata.
- In fase di stoccaggio prolungato, controllate e ricaricate la torcia almeno ogni 6 mesi per mantenere le batterie in salute e prolungarne il loro ciclo vitale.

## Garanzia

La qualità di tutti i prodotti NITECORE® è garantita. I prodotti difettosi o non funzionanti possono essere restituiti per la sostituzione tramite i negoziati e il distributore ufficiale entro 15 giorni dall'acquisto. Trascorsi i 15 giorni, tutti i prodotti NITECORE® difettosi o non funzionanti saranno riparati gratuitamente per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Dopo i 24 mesi, si applica una garanzia limitata, che copre il costo di interventi e manutenzione, ma non quello di accessori e ricambi. La garanzia decade in tutte le seguenti circostanze:

- Il prodotto è stato smontato, rimontato e/o modificato da personale non autorizzato.
- Il prodotto è danneggiato in seguito a uso improprio.

Per informazioni aggiornate sui prodotti e i servizi NITECORE®, per cortesia contattare il distributore nazionale NITECORE® o inviare un'email a [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com)

■ Tutte le immagini, i testi e le dichiarazioni riportate nel presente manuale sono da intendersi a mero titolo di consultazione. Dovesse esserci qualsiasi differenza fra questo manuale e le informazioni presentate su [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com), prevalgono quelle riportate sul sito ufficiale. SYSMAX Innovations Co., Ltd. si riserva il diritto di interpretare e modificare il contenuto di questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

## (Română) Concept 2 Manual de utilizare

### Caracteristici

- Caracteră inovatoare, ultra-luminoasă, de dimensiunea unei palme
- Utilizează 4 LED-uri CREE XHP35 HD, furnizând o putere maximă de 6.500 de lumeni
- Intensitatea luminasă atinge 39.700 cd și fasciculi luminosi 398 de metri
- Tubul prelucrat CNC este caracterizat prin greutate redusă, este solid și oferă o excelentă disipare a căldurii.
- Accumulator încorporat 12400mAh Li-ion, cu rată mare de descărcare
- Circuit inteligent de încărcare
- Tehnologia Crystal coating combinată cu "Precision Digital Optics Technology" furnizează reflectorului performanțe fără precedent
- Circuit constant de înaltă eficiență pentru o putere fără oscilații, cu autonomie de 2.000 de ore.
- Switch-ul unic controlează cele 5 trepte de luminositate și 3 moduri speciale
- Funcție de memorie inteligentă
- Indicator luminos care afișează puterea rămasă în baterii (Patent No. ZL201220057767.4)
- Indicator al voltajului bateriei (acuratețe până la ±0.1V)
- Modul "Reglare Avansată a Temperaturii" (ATR - Advanced Temperature Regulation)
- Sticlă minerală ultra-clără înaltă și cu înveliș anti-reflexie
- Este fabricată din aluminiu utilizat în industria aeronautică, finisaj anodizat HAIII, standard militar
- Waterproof IP68 (submersibilă 2 metri)
- Rezistență la impact de 1 metru

## Dimensiuni

Măsur: 112.5 mm × 40 mm × 40 mm  
Greutate: 348 grame

### Accessorii

Încărcător, capac de rezervă din cauciuc, capac de rezervă pentru portul de încărcare, șnur, husă

## Instrucțiuni de operare

#### ON/OFF

Acces produs are un switch în două trepte. Accesul la funcții depinde de cât de tare este apăsat acestea. O apăsare completă se definește ca o apăsare a switch-ului până când se aude un click. O apăsare parțială este aceea în care switch-ul este apăsat până când se simte rezistență, dar nu se aude click.

**PORNIRE:** Când lanterna este oprită, apăsați complet butonul de pornire pentru a intra în treapta de luminosități utilizată anterior.

**OPRIRE:** Când lanterna este pornită, apăsați complet butonul pentru a opri lanterna.

### Schimbarea luminosității

Când lanterna este pornită, apăsați partial switch-ul pentru a accesa treptele "Ultra-low-Low-Mid-High-Turbo". Cel mai luminos nivel este memorat. Lanterna pornește în setarea luminooasă folosită anterior.

#### Acces instant la Turbo

- Când lanterna este oprită, apăsați complet și mențineți switch-ul apăsat pentru a accesa instantaneu modul Turbo. Eliberați-l pentru a ieși.
- Când lanterna este pornită, apăsați parțial și mențineți switch-ul apăsat pentru a accesa modul Turbo. Eliberați-l pentru a vă întoarce la modul folosit anterior.

## Accesarea modului special

- Când lanterna este pornită, apăsați complet și mențineți switch-ul apăsat până când lanterna intră în modul Stroboscopic. După ce lumina stroboscopică este pornită, apăsați partial switch-ul, în mod repetat, pentru a accesa "Beacon-SOS-Strobo".
- Când lumina este pornită în modul "Beacon", apăsați parțial și mențineți switch-ul apăsat pentru acces direct la modul Stroboscopic. Opriți lanterna printr-o apăsare completă pentru a ieși din modulurile speciale.

## ATR (Reglare Avansată a Temperaturii)

Cu modulul încorporat "Reglare Avansată a Temperaturii", Concept 2 își reglează puterea și o adaptează mediului,